


SZ09-GW-03 智能家居网关




使用说明书

1 智能交互示意图



SZ09-GW-03 网关一键配置



2 绑定路由步骤

- 1.手机先连接路由器WiFi
- 2.打开阿里APP登陆账号后，选择APP右上角“+”如下图：



- 3.选择“扫一扫”如下图：



- 4.扫描“SZ09-GW-03”网关二维码，如下图：

扫描下载阿里智能
一键开启智能生活




顺舟网关SZ09-GW-03

- 5.点击下一步，输入手机连接的路由器WiFi的密码后，再点击“搜索设备”



6.同时网关需要“复位键”快速按2下，WiFi灯快闪，等待、常亮时表示添加成功。



Zigbee灯（如下图左1灯）

闪烁：网关开启“配网添加子设备”；
常亮：网关“关闭配网”；
熄灭：网关与服务器断开连接。

数据灯（如下图左2灯）

闪烁：WiFi与zigbee有数据交互；
熄灭：WiFi与zigbee无数据交互。

WiFi灯（如下图左3灯）

快闪：网关绑定路由器中；
慢闪：网关绑定路由器超时；
常亮：网关绑定路由器成功。



※在无“网关二维码”时候可以使用下面另一种方式添加网关：

配网方式：

用回形针按“复位键”快速连续2下，开启一键配置绑定路由器“WiFi灯”快闪，然后使用阿里APP =》“添加设备”=》“分类查找”=》“智能网关”=》“顺舟SZ09智能网关3”=》输入连接路由器WiFi密码即可添加。

恢复出厂：

“复位键”长按30秒，直至灯快速闪烁后松开即可（需要时操作）。

3 产品参数

产品型号	SZ09-GW-03
额定输入电压	DC5V==1A
待机电流	133.88mA
纹波要求	<100mA
储存温度	-40°C~70°C
工作温度	0°C~55°C
工作湿度	10%-80%
频段	2.4G
传输速率	150Mbps
主芯片	ARM CM4F内核
CPU频率	UP TO 133MHZ
整机尺寸	95*95*27MM
RAM	256KB
FLASH	2M
ZIGBEE	TI CC2530
发射功率	+20DB (zigbee), +16DB(wifi)
充电接口	Micro USB充电接口
天线	1 个WIFI2.4G天线, 1个ZIGBEE2.4G天线
传输距离	30M (可视距离)

4 产品配件



5 联系方式

上海顺舟智能科技股份有限公司

地址：上海市浦东盛大源创谷盛荣路88弄1号楼607-610室

邮编：201204

传真：021-33933968-6808

电话：021-33933988/78/68/58/28/18

邮箱：6266@shuncom.com

网址：<http://www.shuncom.com>