



60W充电型单组输出电源(UPS功能)

DRC-60系列



LPS c  us  CBCE

■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 电池低压保护/电池通过保险丝反极性保护
- 可以装在TS-35/7.5或15上
- AC OK和电池低压警报信号可以通过继电器触发
- 自然风冷
- 通过LPS(限功率电源)测试
- 电源启动LED指示灯
- 100%满载老化测试
- 3年保固


■ 应用:

- 安全系统
- 应急照明系统
- 报警系统
- DC UPS系统
- 中央监控系统
- 存取系统

■ 描述:

DRC-60系列是一款符合德国工业标准交变直流60W 导轨型安全电源,除了主输出外,还有一组充电输出,具有较小的额定电流,以提供后备电源程序,便于安全存取系统需要。DRC-60允许从90VAC~264VAC全范围输入,且可分别提供13.8VDC和27.6VDC输出,效率可高达88%,可以工作在自然风冷,-30℃到70℃的条件下。除了过载保护,过压保护,电池低压切断,以及电池反极性保护(通过保险丝)这些主要的保护方式以外,还有AC OK和电池低压警报信号输出,可通过继电器触发,便于系统的设计。

■ 型号编码






60W充电型单组输出电源(UPS功能)

DRC-60系列


电气规格

型号		DRC-60A		DRC-60B	
输出	输出组别	CH1	CH2	CH1	CH2
	直流电压	13.8V	13.8V	27.6V	27.6V
	额定电流	2.8A	1.5A	1.4A	0.75A
	电流范围	0 ~ 4.3A	-----	0 ~ 2.15A	
	额定功率	59.34W		59.34W	
	纹波与噪声 (最大)备注2	120mVp-p	-----	200mVp-p	-----
	电压调整范围	CH1: 12 ~ 15V		CH1: 24 ~ 30V	
	电压精度 备注3	±1.0%	-----	±1.0%	-----
	线性调整率	±0.5%	-----	±0.5%	-----
	负载调整率	±0.5%	-----	±0.5%	-----
	启动、上升时间 备注4	400ms, 50ms/230VAC 800ms, 50ms/115VAC(满载时)			
	保持时间 (Typ.)	50ms/230VAC	10ms/115VAC(满载时)		
输入	电压范围	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC[通过连接AC/L(+),AC/N(-)可实现直流输入]			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	效率 (Typ.)	86%		88%	
	交流电流 (Typ.)	1.3A/115VAC 0.8A/230VAC			
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动30A/115VAC 60A/230VAC			
保护	过负载	额定输出功率的105%~ 150% 保护模式:打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	CH1:14.49 ~ 18.63V		CH1:28.98 ~ 37.26V 保护模式:关断输出，电源重启后可恢复正常输出	
	切断电池	10±0.5V		20±1V	
	警报功能	AC OK	继电器吸合输出, 开: AC OK ;关: AC Fail ;最大额定值 :30V/1A		
电池低压		继电器吸合输出, 关: 电池正常; 开: 电池低压; 最大额定值:30V/1A 电池低压: < 11V 电池低压: < 22V			
环境		工作温度	-30~+70℃ （请参考"减额曲线"）		
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)(CH1)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟			
安规和 电磁兼容 (备注5)	安全规范	UL60950-1,TUV EN60950-1认证通过			
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3			
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61204-3,A级轻工业标准			
其它	MTBF	≥504.1K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	40*90*100mm (W*H*D)			
	包装	0.3Kg; 42pcs/13.6Kg/0.82CUFT			
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 启动时间是在冷机启动下测得, 快速开关机可能会延长启动时间。 5. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。 6. 安装距离: 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm, 底部距离20mm, 左右两侧距离各5mm。如果相邻的设备是个热源的话, 推荐空间距离是15mm。				


■ 方框图



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线



应用建议

1. AC中断的备用连接

(1) 建议连接方式请参照图1.1

当交流电正常时, 电源给电池充电, 同时也向负载提供能量。

当交流电失效时, 电池开始向负载提供能量




图1.1 建议系统连接方式

2. AC OK和电池低压警报

(1) 警报信号通过 "AC OK" & "电池电压低" 引脚送出通过继电器触发

(2) 此功能需要一个外部电压源;最大工作电压为30V,最大吸入电流为1A。请参考图2.2

(3) 表2.1阐明电源的警报功能

(4) 当过载保护被激活, AC OK信号(RL1,参考方框图)将进入打嗝模式

功能	描述	输出警报
AC OK	当电源打开时, 此信号是"低"	低或短路
	当电源关断时, 此信号是"高"	高或开路(外加最大30V电压)
电池低压	当电池电压低于 A:11V, B:22V时, 此信号为"低"	低或短路
	当电池电压高于 A:11V, B:22V时, 此信号为"高"	高或开路(外加最大30V电压)

表2.1 警报信号阐述

AC OK(电池低压)






图2.2 AC OK内部电路(电池低压),采用继电器触发

■ 机构尺寸

机壳型号:962A 单位:mm



■ 安装说明



此系列适合安装在DIN rail TS35/7.5或TS35/15上.
(此图仅供参考, 导轨不包含在电源中)