

JW3122 CWDM测试光源



产品特点

- 1. 可同时输出多达八个波长；
- 2. 多种工作模式可选，适用于不同应用环境；
- 3. 波长识别功能；
- 4. 所有通道输出功率以0. 01dBm步进可调；
- 5. 在线升级系统，方便的进行升级更新操作；
- 6. 界面简单，易于操作；

产品概述

JW3122光源是嘉慧公司推出的一款专用于CWDM系统的手持式光源。JW3122的特别之处在于其具有针对CWDM系统的对应校准波长：1290 nm、1310 nm、1330 nm、1350 nm、1370 nm、1390 nm、1410 nm、1430 nm、1450 nm、1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1550nm、1570nm、1590nm、1610nm，可同时输出多个波长。并具有波长识别功能，在线升级系统方便扩展功能。该款产品操作简捷，功能实用，可广泛应用于CWDM系统的测试及维护工作。

技术指标

规格型号	W3122
光源指标参数	
谱宽 (nm)	20
校准波长 (nm)	1290、1310、1330、1350、1370、1390、1410、1430或1450、1470、1490、1510、1530、1550、1570、1590、1610
适用光纤类型	SM,MM
调制频率 (Hz)	CW,270, 330, 1K,2K
连接器类型	(FC/SC/ST)PC
功率输出范围 (dBm)	-8~-18
输出调节步进 (dB)	0.01
输出稳定度 (dB) 注①	<0.1
固有不确定度 (dB)	5%
显示分辨率 (dB)	0.01
工作温度 (℃)	-10~+60
存储温度 (℃)	-25~+70
自动关机时间 (min)	10
电池工作时间 (h) 注②	120
电源	3节AA电池
外形尺寸 (mm)	180*90*36.5
重量 (g, 不含电池和护套)	420

备注：
①:在输出功率 >-9dBm 时测量，可调衰减量对此有所影响。
②:在单通道输出-10dBm时测量，输出通道数量影响持续工作时间。