

JW3327 插回损测试仪

升级
产品

• 产品特点

1. 内置高稳定光源
2. 大尺寸彩屏显示
3. 可通过菜单设置测试阈值
4. 双波长IL & RL 同时测试
5. 支持多种光纤接口转换
6. 阈值设置, 不合格数据红色显示
7. 增加850波长, 可检测检测多模跳线插损
8. 内置红光功能, 便于找到跳线另一端提升测试速度

• 产品概述

JW3327插回损测试仪是集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验, 充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求, 精心研制开发出来的一款精密光检测仪表。

它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试, 是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护基本的测试仪器。

• 技术指标

规格型号	JW3227A	JW3227B
光回波损耗测试	单模	多模
测试波长 (nm)	1310/1550 (± 10 nm)	850/1300 (± 10 nm)
适用光纤类型 (um)	9/125	50/125 或 62.5/125
输出功率 (dBm)	> -5	> -20
输出稳定度 (dB)	± 0.005 (15min@25℃)	± 0.05 (15min@25℃)
连接器类型	FC/APC	
测试范围 (dB)	0 ~ 75	
显示分辨率	0.1	
光插入损耗测试		
探测器类型	InGaAs 2.0	
波长范围 (nm)	800 ~ 1700	
校准波长 (nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625	
测量范围 (dBm)	+3 ~ -75	+3 ~ -70
功率不确定度 (dB)	0.25dB (+3 ~ -55dBm)	
通用指标		
显示器	3.5寸TFT彩屏	
通信接口	USB2.0/RS232/无线模块 (可选)	
工作温度	-5 ~ +40 ℃	
存储温度	-25 ~ +70 ℃	
工作电源	AC 90~260	
外观尺寸 (mm)	280x260x120	