

三菱J3/ES系列
伺服电缆线
QX300

Servo cable for Mitsubishi J3/ES series

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX300-1	1500

特点 Features

- *电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成。
- *具有高抗弯曲强度及高柔韧性。
- *耐油和冷却剂，耐刻痕。
- *适用于一般布线场所及拖链。

柔软 耐油 难燃 伺服线 抗弯曲



QX300-1/QX300-1H



QX300-2



QX300-3



QX300-4/QX300-4H
QX300-5/QX300-5H



QX300-6/QX300-7



QX300-8

外形图 Dimensions

型号 Model	功能 Functions	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	电路图 Wiring Diagram
QX300-1	伺服动力线 Servo drive cable	AWG20		
QX300-1H	伺服动力线 Servo drive cable	AWG18		
QX300-2	伺服编码器线 Servo encoder cable	AWG24		
QX300-3	伺服刹车线 Servo brake cable	AWG22		
QX300-4	伺服动力线 Servo drive cable	AWG17		
QX300-4H	伺服动力线 Servo drive cable	AWG13		
QX300-5	伺服动力线 Servo drive cable	AWG13		
QX300-5H	伺服动力线 Servo drive cable	AWG10		
QX300-6	伺服编码器线 Servo encoder cable	AWG24		
QX300-7	伺服编码器线 Servo encoder cable	AWG24		
QX300-8	伺服刹车线 Servo brake cable	AWG17		

端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	对应功率 Corresponding power	对应伺服放大器 Corresponding Servo Amplifier	对应马达 Corresponding Motor	备注 Notes
QX300-1	100W~600W	MR-J3-10A(20A, 40A, 60A) MR-E-10A(20A, 40A)-KH003	HF-MP13(23, 43) HF-SP51(52) HF-KP13(23, 43) HF-KE13(23, 43)	电机轴同侧引出 Connects the motor shaft on the same side
QX300-1H	750W	MR-J3-70A MR-E-70A-KH003	HF-MP73 HF-KE73 HF-KP73 HF-SE52	
QX300-2	100W~750W	MR-J3-10A(20A, 40A, 60A, 70A) MR-E-10A(20A, 40A, 70A)-KH003	HF-MP13(23, 43, 73) HF-SP51(52) HF-KP13(23, 43, 73) HF-KE13(23, 43, 73)	电机轴同侧引出 Connects the motor shaft on the same side
QX300-3	100W~750W	MR-J3-10A(20A, 40A, 60A, 70A) MR-E-10A(20A, 40A, 70A)-KH003	HF-MP13(23, 43, 73) HF-SP51(52) HF-KP13(23, 43, 73) HF-KE13(23, 43, 73)	
QX300-4	600W~1000W	MR-J3-60A (-100A) MR-E-70A(-100A)-KH003	HF-SP51 HF-SP81 HF-SE52JWI-S100 HF-SP52 HF-SP102 HF-SE102JWI-S10	
QX300-4H	2000W	MR-J3-200A MR-E-200A-KH003	HF-SP152 HF-SE152JWI-S100	
QX300-5	2000W~3000W	MR-J3-200A(-300A) MR-E-200A-KH003	HF-SP121 HF-SP201 HF-SP202 HF-SP352 HF-SE202JWI-S100	
QX300-5H	5000W	MR-J3-500A	F-SP502	
QX300-6	600W~5000W	MR-J3-60A (-100A, -200A, -300A, -500A)	HF-SP51 HF-SP81 HF-SP52 HF-SP102 HF-SP152 HF-SP121 HF-SP201 HF-SP202 HF-SP352 HF-SP502	
QX300-7	750W~2000W	MR-E-70A(-100A, 200A)-KH003	HF-SE52JWI-S100 HF-SE102JWI-S100 HF-SE152JWI-S100 HF-SE202JWI-S100	
QX300-8	600W~5000W	MR-J3-60A (-100A, -200A, -300A, -500A) MR-E-70A(-100A, 200A)-KH003	HF-SP51 HF-SP81 HF-SP52 HF-SP102 HF-SP152 HF-SP121 HF-SP201 HF-SP202 HF-SP352 HF-SP502 HF-SE52JWI-S100 HF-SE102JWI-S100 HF-SE152JWI-S100 HF-SE202JWI-S100	

三菱J2系列 伺服电缆线 QX301

Servo cable for Mitsubishi J2 series



QX301-1/QX301-1H



QX301-2/QX301-2H



QX301-4/QX301-4H



QX301-7

特点 Features

- *电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成。
- *具有高抗弯曲强度及高柔韧性。
- *耐油和冷却剂，耐刻痕。
- *适用于一般布线场所及拖链。

柔软 耐油 难燃 伺服线 抗弯曲

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX301-1	1500



QX301-3



QX301-5/QX301-6



QX301-8

端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	对应功率 Corresponding power	对应伺服放大器 Corresponding Servo Amplifier	对应马达 Corresponding Motor	
QX301-1	100W-600W	MR-J2S-10A(20A,40A,60A)	HC-KFS13(23,43) HC-MFS13(23,43)	HC-UFS13(23,43) HC-SFS52(53)
QX301-1H	700W	MR-J2S-70A	HC-MFS73 HC-UFS72(73)	
QX301-2	700W	MR-J2S-70A	HC-MFS73 HC-UFS72(73)	
QX301-2H	100W-600W	MR-J2S-10A(20A,40A,60A)	HC-KFS13(23,43) HC-MFS13(23,43)	HC-UFS13(23,43) HC-SFS52(53)
QX301-3	100W-700W	MR-J2S-10A(20A,40A,60A,70A)	HC-KFS13(23,43) HC-MFS13(23,43,73)	HC-UFS13(23,43,72,73) HC-SFS52(53)
QX301-4	600W-1000W	MR-J2S-60A (-70A, -100A)	HC-SFS53 HC-SFS103 HC-SFS81 HC-SFS52	HC-UFS72 HC-SFS102
QX301-4H	2000W	MR-J2S-200A	HC-SFS152 HC-SFS153	HC-RFS203 HC-UFS152
QX301-5	3000W	MR-J2S-350A	HC-SFS121,201,301 HC-SFS203	HC-SFS202,352, HC-RFS353 HC-UFS202,352
QX301-6	5000W	MR-J2S-500A	HC-SFS502 HC-SFS503	HC-RFS503 HC-UFS502
QX301-7	600W-5000W	MR-J2S-60A (-70A,-100A,-200A, -350A,-500A)	HC-SFS81(52,102,53,103,152,153, 121,201,301,202,352,502,203,503) HC-UFS72(152,202,352,502) HC-RFS203 (353,503)	
QX301-8	1000W-5000W	MR-J2S-100A (-200A,-350A,-500A)	HC-SFS121,201,301 HC-SFS202,352,502,702	HC-RFS353,503 HC-UFS202,352,502

外形图 Dimensions

型号 Model	功能 Functions	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	电路图 Wiring Diagram
QX301-1	伺服动力线 Servo drive cable	AWG20		QX301-1/1H 1 2 3 4 CN1 U V W E CN2
QX301-1H	伺服动力线 Servo drive cable	AWG18		QX301-8 A B CN1 B1 B2 CN2
QX301-2	带制动伺服动力线 Drive cable with brake servo	AWG20+AWG22		QX301-2/2H 1 2 3 4 5 6 CN1 U V W E B1 B2 CN2
QX301-2H	带制动伺服动力线 Drive cable with brake servo	AWG18+AWG22		
QX301-3	伺服编码器线 Servo encoder cable	AWG24		
QX301-4	伺服带刹车动力线 Servo with braking power cord	AWG17+AWG22		QX301-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 17 9 6 16 19 20 1 11 12 金属牌
QX301-4H	伺服带刹车动力线 Servo with braking power cord	AWG13+AWG17		
QX301-5	伺服动力线 Servo drive cable	AWG13		QX301-4/4H/-5/6 A B C D E F G H CN1 U V W E B1 B2 CN2
QX301-6	伺服动力线 Servo drive cable	AWG10		
QX301-7	伺服编码器线 Servo encoder cable	AWG24		
QX301-8	伺服刹车线 Servo brake cable	AWG17		QX301-7 S R C D F G N 19 11 20 12 18 2 7 17 9 1 金属牌