

产品简介



本产品是专为 2.4GHz 频段开发，IEEE802.11 b/g /n 标准的双向功率放大器。该产品与直接序列（DSSS）、正交频分复用（OFDM）等频率扩展技术相匹配。采用 Time Division Duplex（TDD）快速微波检测技术和线性功放技术，在保证 802.11b/g /n 无线设备传输速率不变的情况下，极大扩展无线射频通讯距离。

产品特性

- 发射增益 18dB，极大扩展发射距离
- 噪声系数 2.6dB，可提高产品接收灵敏度，极大扩展接收距离
- 发射功率 10W，可极大提高产品的覆盖面积
- 电源电压输入 12V，极大方便工程布网
- 可扩展任何 2.4G 频段，工作模式为 TDD 的产品覆盖范围
- 即插即用，无需软件设置
- 全金属外壳，极大提高散热性能

产品规格

- 工作频段：2.4~2.5GHz
- 工作电压：12V
- 接收增益：10dB±1
- 发射增益：18dB±1
- 输入功率范围：最小 3dBm；最大 24dBm
- 最大输出功率（P1dB）：40dBm(10W)
- EVM：3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz
- 直流功耗：1300mA@Pout 33dBm 12V
- 噪声系数：<2.6dB
- TX/RX 开关延时：<1us

- LED 指示灯状态：发射：绿色；接收：红色；收发切换：橙黄色（绿色与红色的复合色）
- 工作温度：-20℃~+70℃
- 工作湿度：<95%RH
- 尺寸：82mm×50mm×21mm
- 净重量：<200g

安装步骤

第一步：拆下无线 AP/Router 的电源

第二步：拆下无线 AP/Router 的天线

第三步：用标配的 RG316 馈线连接双向放大器 RFIN 和无线 AP/Router 的天线

第四步：将天线旋接在双向放大器的 RFOUT 端口

第五步：先给双向放大器供电，再给无线 AP/Router 供电

